

制 御 入 力	20系統（任意の機能を設定可） 無電圧マイク接点 開放電圧：DC30 V， 短絡電流：10 mA 端子：着脱式ターミナルブロック（10P×2，12P×2） ※上記仕様ユニットを3台接続可能で最大制御入力数60 外部放送：1系統 無電圧マイク接点 開放電圧：DC30 V， 短絡電流：10 mA（用途変更可能）		
制 御 出 力	（停電時も非常放送用ニカド電池使用の動作可能） 非常接点出力：1系統 リレー（c接点） 接点容量：DC30 V／1 A 端子：M3.5ねじ端子 バリアー間隔9 mm 外部モニター：オープンコレクター出力（極性あり） 接点容量：DC30 V／35 mA 制御出力：最大8系統 リレー（a接点） 接点容量：DC30 V／1 A 状態出力：以下の11放送状態を制御出力8系統に任意に設定可能。 音声警報出力中，発報放送中，火災放送中，非火災放送中，火災一斉移行， 非常マイク放送中，緊急地震放送中，業務放送中，業務緊急放送中，保守点 検中，異常発生中 端子：着脱式ターミナルブロック（3P，2P×2）		
制 御 出 力	1～5系統 リレー（a接点） 接点容量：DC30 V，短絡電流：1 A 6～10系統 オープンコレクター出力（極性あり）接点容量：DC30 V／100 mA 以下の放送状態を各制御出力に任意に設定可能。 音声警報出力中，発報放送中，火災放送中，非火災放送中，火災一斉移行，非常マイク放送 中，緊急地震放送中，業務放送中，業務緊急放送中，保守点検中，異常発生中，接点式リモ コン「放送中」，接点式リモコン「リモコン作動中」 端子：着脱式ターミナルブロック（10P×2） ※上記仕様ユニットを3台接続可能で最大制御出力数30		
年間プログラムタイマー ユニット	表示：時，分，秒，曜日（年，月，日，曜日） 出力回路：8回路（接点出力） 最大プログラム数：1000ステップ 時計精度：週差±0.7秒以内（5℃～35℃） 時刻修正：NHK-FM時報、長波、外部同期 停電補償：プログラム：約10年、親時計：約5年 モニタースピーカー：内蔵電子チャイム用、内蔵ラジオ用 プログラム設定方法：USBメモリー、又はPC		
モニターパネル そ の 他	モニタースピーカーおよびレベルメーター（最大10系統） 最大25元の業務音声マトリクス対応（25入力25出力），グループ設定可能，緊急一斉 ／通常一斉の2モード選択式，業務放送優先制御：60段階 先取り／後取り選択可能，オ ペレーションガイド機能（液晶表示，音声ファイル），自己診断機能，履歴（動作履歴／異 常履歴）：30000件，付属SDカード，LAN接続で各種設定内容，履歴データの読み 出し・転送可能，点検モード搭載（非常断24 V遮断なし，音声出力なしで動作チェックが 可能）		
使 用 温 度 範 囲	0℃～＋40℃		
使 用 湿 度 範 囲	90 %RH以下（ただし結露のないこと）		
仕 上	パネル：ABS樹脂 ダークグレー，プレコート鋼板 黒（マンセルN1.0近似色） 3分艶		
質 量	FS-2500	約	72.5 kg
	FA-2500	約	67.1 kg

注意：本仕様書には他社製品・特注品等の消費電力・質量は含まれておりません。

4. そ の 他

（ご注意）火災放送移行タイマーおよび、一斉移行タイマーの設定は所轄消防署の指導に従う必要があります。

（*1）0 dB＝1 V

（*2）出荷時に搭載されたメッセージ以外を放送する場合は、所轄消防署の許可を得る必要があります。

（*3）法律上は2～5分の設定となります。

（*4）法律上は切、0もしくは2～5分の設定となります。